

Подключение (Connexoон RTS)

Шаг первый	Простое, привлекательное и доступное приложение Connexoон RTS, которое раскрывает на 100% преимущества моторизации посредством управления с вашего смартфона, где бы вы ни были
	Открытие или закрытие конструкций одним нажатием. Установка определенного времени открытия / закрытия по расписанию, симуляция присутствия людей в доме во время их отсутствия.
	Одним нажатием возможно повторять сценарии работы, например, «вечерний режим», при котором закрываются шторы и включается освещение.



Installation

1	
2	
3	www.somfy-connect.com
4	(только на смартфонах)

Technical Specifications

Протокол / Частота	RTS (433,050 – 434,790 МГц)	
Дальность радиосигнала	200 м при прямой видимости 20 м через 2 железобетонные стены	
Размеры (ДхШхВ)	110 x 71,5 x 24 мм	
Вес	≈ 77 гр	
Блок электропитания	5 В пост тока / 500 мА Блок электропитания 110/230 В - 50/60 Гц	
Ток потребления	120 мА (номинальный) 5 В	
Подключения	1x Ethernet RJ45 1x Micro-B USB	
Температура эксплуатации	+5°C to +35°C	
Цвет	Белый	
Кнопки и индикация	LED (Красный/Зеленый) Кнопка "PROG"	Кнопка "Select" Кнопка "Reset"
Комплектность	1x USB блок электропитания 2x руководство	1x RJ45 кабель 1 м 1x информация

CONNEXOON ACCESS

CONNEXOON WINDOW

Категория	Тип	Макс.
Оборудование	Количество каналов RTS	24 + 6 («Select»/«Prog»)
	Конструкций на один канал	1
	Philips HUE Bridges	1 (50 ламп)
Система	Количество устройств в сценарии	20
	Управление устройствами по расписанию	20
	Таймер	8
	Пользователей (смартфонов) на один аккаунт	4
Уведомления	Всплывающие сообщения (только погода)	1



CONNEXOON
ACCESS



CONNEXOON
WINDOW